LEGENDA:
- trasa nových kNN 1-AYKY 3x240+120mm2
- trasa nových kNN 1-AYKY 3x120+70mm2
- trasa stáv. kabel NN
- spojka kabelů NN
- stáv. připojková skříň
- stáv. rozpojovací skříň
- nová rozpojovací skříň
- nová poj. skříň
- chránička / žlab
- uzemnění

POZNÁMKA:
-Stavba řeší rozšíření stávající distribuční sítě NN, pro zajištění dodávky elektrické energie pro nová odběrná místa.
-Přívodní vedení z jistících skříní do elektroměrných rozvaděčů není součástí této investice.
-Kabely pod vjezdy na parcely, pod komunikacemi a v místech těsného souběhu s inženýrskými sítěmi budou protaženy chráničkami nebo uloženy v kabel. žlabech.Chráničky budou uloženy pod komunikacemi a předpokládanými vjezdy s přesahem 0,5m od hranice komunikace nebo vjezdu.
-před započetím stavby vytýčit stávající technickou infrastrukturu. Dodržet podmínky správců inž. sítí a ČSN 73 6005.
-při překopu stávajících komunikací zajistit trvalou průjezdnost (dostatečně únosné přejezdové můstky)
-zpětná výplň kabelové rýhy bude řádně po vrstvách zhutněna. Dle stáv. konstrukce a provedení povrchu uvést do původního stavu.

SS200 X25

RD2

vytyčit a odhalit stáv. kNN ve směru JN_5027-JN_0486 kNN přerušit, oba konce naspojkovat a zasmyčkovat v X25

SS100 X26 FeZn30x4 15 Ohm

RD3

RD6

zapojit 2xkNN směr R20 přes X29 ponechat rozpojený

SR402 R21 FeZn30x4 5 Ohm

RD7

vytyčit a odhalit stáv. kNN ve směru JN_5027-JN_0486 kNN přerušit, jeden konec zapojit do nové X26 druhý naspojkovat a zasmyčkovat v X26

SS100 X31

RD8

RD4

RD9

vytyčit a odhalit stáv. kNN ve směru JN_5027-JN_0486 kNN přerušit, jeden konec zapojit do nové X27 druhý naspojkovat a zasmyčkovat v X27

SS200 X27

SS200 X29

SS100 X30

RD10

RD13

RD5

S

k.ú. Vrkoslavice
obec: Jablonec nad Nisou
kat. prac.: Jablonec nad Nisou

kNN v místě vjezdů a parkovacích zálivů, vykop provádět ručně, 2xkřížení komunikace provést překopem z důvodů stáv. IS

SS200 X28

RD12

JN_5027 Vrkoslavice Venušina

Na volnou pozici RNN osadit pojistky a zapojit nový kNN směr R20

SD622 R20 FeZn30x4 15 Ohm

nová dělená jist. skříň R20 přerušit a zapojit stáv. kNN JN_5027-R42 a nové kNN, zapojení viz schéma

Soustava: nn - 3+PEN, 50Hz, 3x230/400V, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle PNE 33 0000-1: - automatickým odpojením od zdroje v sítích TN
Vnější vlivy dle PNE 33 0000-2: AA8, AB8, AD4, AN3, AQ3, BC2, BB2 prostor VI - nebezpečný

SO.01

ELEKTROŠTIKA, s.r.o. U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4 tel: 261 214 027, tel/fax: 241 413 334 IČ: 48041122, DIČ: CZ48041122		Investor: ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV-Podmokly IČ: 24729035, DIČ: CZ 24729035		
vypracoval: Přemysl Franc	Vedoucí projektant: Jaroslav Šolc	Hlavní projektant: ing. Ludvík Štika	Datum : 01/2018	Číslo stavby: IV-12-4016899
Obsah : JN,Vrkoslavice,13 RD p.č.929/1–kNN,SS,SR			Stupeň : projekt	Číslo zakázky: D18079
			Měřítko : 1:500	Paré :
Situace nový stav NN			Číslo výkresu : D.2	

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.