

**VÝKAZ VÝMĚR - DODÁVKY**

č.pol.	Název položky	Materiál - práce		cena
		jednotky	množství	
<b>A - DODÁVKY</b>				
<b>Úprava rozvaděče HR pole č.3</b>				
<b>A1) Demontáže v rozvaděči HR/3</b>				
1.	Identifikace přístrojů a vodičů v poli č.3 rozvaděče (specif. Viz TZ)	hod	8	
2.	Odpojení vodičů ze stávajících přístrojů - pojistky , stykače (obv. č.16, 17, 18, 19, 20)	kpl	1	
3.	Demontáž montážní desky s pojistkami vč. vodičů	kpl	1	
4.	Demontáž stykačů V25M (KM1 - KM6)	ks	6	
5.	Demontáž nefunkčních otoč. ovladačů ze dveří pole č.3 vč.vodičů	ks	2	
<b>A2) Dozbrojení rozvaděče HR/3</b>				
1.	Jistič jednopólový LPN-6B-1, 6A, 230V AC, na lištu, vč. montáže	ks	2	
2.	Jistič jednopólový LPN-náhrada za poj.vývody, B/16A, 230V AC, na lištu, vč. montáže	ks	3	
3.	Jistič jednopólový LPN-náhrada za poj.vývody, B/10A, 230V AC, na lištu, vč. montáže	ks	3	
4.	Jistič jednopólový LPN-10B-1, 10A, 230V AC, na lištu, vč. montáže	ks	1	
5.	Jistič třípólový LPN-10B-3, 10A, 400V AC, na lištu, vč. montáže	ks	5	
6.	Stykač třípólový C25.10, 25A, 230VAC, Elektropřístroj Modřany, vč. montáže	ks	5	
7.	Otočný ovladač VS16-1102-D4-VAP-M, 16A, 230VAC, Obzor Zlín, vč. mont.do dveří	ks	2	
8.	Propovovací vodiče v rozvaděči	kpl	6	
9.	Přístrojová lišta vč. montáže	m	3	
10.	Drobný montážní materiál, rozvaděč. kanál, kabel. přichytky a pod.	kpl	1	
11.	Záslepka (štítek) na zaslepení nepouž. otvorů na dveřích, vč. mont.	ks	2	
			<b>Celkem</b>	

## VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽE

č.pol.	Název položky	Materiál - práce		cena
		jednotky	množství	
<b>B - MONTÁŽE</b>				
<b>B1) Montážní materiál a montážní práce</b>				
1.	Kabel CYKY 5x1,5 vč. mont.	m	290	
2.	Kabel CYKY 7x2,5 vč. mont.	m	470	
3.	Kabel CYKY 3x1,5 vč. mont.	m	230	
4.	Vodič YY6, zel/žl.	m	10	
5.	Ukončení kabelu CYKY do 7x2,5 v rozvaděči	ks	14	
6.	Ukončení vodičů CYKY do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	1600	
7.	Ovladač dvojtlačítkový ve skříňce pro povrchovou montáž, IP66, tlač. Bílá/černá, ZAP. - VYP, vč. spín. jednotek 1/0, 0/1, vč. vývodky, Moeller	ks	8	
8.	Přepínač sériový Praktik, řaz.5, 10A, 250VAC, IP44. ABB	ks	1	
9.	Zářivkové svítidlo průmyslové s krycím sklem, plechové vč. spon, 2x36W, IP66, tepl. TA4 elektr. předřadník, komplet vč. zářivkových trubíc, vč. vývodek, smyčkování pro 7J2,5	ks	80	
10.	Zářivkové svítidlo průmyslové s krycím sklem, plechové vč. spon, 2x36W, IP66, tepl. TA4 elektr. předř., kompl vč. zářivk. trubíc, vč. vývodek, vč. inverteru s integr. baterií pro funkci nouzového osvětlení, doba svícení 1hod. po výpadku napájení, , smyčkování pro 7J2,5	ks	18	
11.	Zářivkové svítidlo interiérové, 2x36W, s mřížkou z lešt. hliníku, komplet vč. zářivkových trubíc	ks	6	
12.	Zářivkové svítidlo interiérové , 2x36W, s mřížkou z lešt. hliníku, komplet vč. zářivkových trubíc, vč. inverteru s integr. baterií pro funkci nouzového osvětlení doba svícení 1hod. po výpadku napájení	ks	2	
13.	Nosný žlab SKS 610 , šíře 100mm, komplet. Vč. příslušenství a lanka pro závěs žlabu, vč. spojek a upev. Materiálu, BETTERMANN,	m	220	
14.	Nosná konstrukce metaliz. žár. pozink., pro přístroje do váhy 5kg	ks	8	
15.	Nosná konstrukce metaliz. žár. pozink., pro přístroje do váhy 10kg	ks	106	
16.	Nosná konstrukce metaliz. žár. pozink., všeob.	kg	150	
17.	Elektroinstalační lišta LE 40x19, KOPOS	m	15	
18.	Elektroinstalační trubka 1525KA, pr.25mm, vč. přichytek a přísluš., vč. montáže, KOPOS	m	20	
19.	Elektroinstalační krabice typ 8111, vč. svorkovnice, IP54, KOPOS	ks	20	
20.	Protipožární prepážka	m <sup>2</sup>	1	
21.	Drobný montážní a upevňovací materiál	kpl	1	
<b>B2) Ostatní práce, revize</b>				
1.	Revize vč. revizní zprávy	hod	8	
2.	Komplexní zkouška	kpl	3	
3.	Práce za provozu	kpl	2	
			<b>Celkem</b>	

## VÝKAZ VÝMĚR - DEMONTÁŽE

č.pol.	Název položky	Materiál - práce		cena
		jednotky	množství	
	<b>C - DEMONTÁŽE</b>			
	<b>C1) Demontážní práce</b>			
1.	Demontáž zářivkového svítidla 2x38W , vč. ekologické likvidace	ks	106	
2.	Demontáž žárovkového svítidla 2x40W , vč. ekolog. Likvidace	ks	7	
3.	Demontáž ovlád. dvojtačitek ve skříňce, IP66	ks	6	
4.	Demontáž kabelu CYKY do 5x2,5 , vč. ekolog. Likvidace	m	600	
5.	Demontáž ocel. Chráničky pr.25mm	m	6	
6.	Demontáž přístroj. krabic apod.	ks	15	
7.	Demontáže ostat. drobného el. zařízení	kpl	1	
			<b>Celkem</b>	

## VÝKAZ VÝMĚR - KABELOVÁ LISTINA

### Rozváděč HR - POLE Č.3 - OPRAVA

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje			Poznámka
				Napájení / Rozváděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	
WL1/EL1	CYKY	7Jx2,5	80	HR pole č.3	osv. EL1	č.m.107	
WL2/EL2	CYKY	7Jx2,5	105	HR pole č.3	osv. EL2	č.m.107	
WL3/EL3	CYKY	7Jx2,5	105	HR pole č.3	osv. EL3	č.m.107	
WL4/EL4	CYKY	7Jx2,6	90	HR pole č.3	osv. EL4	č.m.108	
WL5/EL5	CYKY	7Jx2,7	90	HR pole č.3	osv. EL5	č.m.108	
WL6/EL6	CYKY	5Jx1,5	55	HR pole č.3	osv. EL6	č.m.106a	
WL7/EU	CYKY	3Jx1,5	170	HR pole č.3	nouzové osv.EU	č.m.107,108	