



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro shromažďovací místa odpadních baterií a akumulátorů

### OZNAČENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

Místo zpětného odběru musí provozovatel označit nápisem upozorňujícím na možnost odevzdávání baterií a akumulátorů jako místo zpětného odběru, a to viditelně a čitelně. Informační samolepky či jiný vhodný materiál pro označení místa zpětného odběru dodá společnost ECOBAT.

### SKLADOVÁNÍ

- ✓ Baterie skladujte v dobře větraném, suchém a chladném prostředí, chraňte před působením povětrnostních vlivů a zvýšených teplot – nejlépe v samostatném venkovním přístřešku.
- ✓ Baterie se doporučuje skladovat mimo hlavní výrobní nebo skladové prostory. Není-li to možné, umístěte sběrné nádoby tak, aby v případě potřeby byly snadno přemístitelné do venkovního prostoru.
- ✓ Sběrné nádoby, je-li to možné, umístěte tam, kde budou pod dohledem.
- ✓ Ukládejte nádoby mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
- ✓ Minimálně jedenkrát týdně provádějte vizuální kontrolu bezprostředního okolí a obsahu sběrné nádoby.

### SKLADOVACÍ A PŘEPRAVNÍ NÁDOBY

Pro skladování a přepravu baterií použijte vždy shromažďovací nádoby dodané nebo doporučené společností ECOBAT.

### BATERIE V ORIGINÁLNÍCH OBALECH

Vyřazené baterie, které jsou zabalené v originálních obalech nevybalujte, originální obal zvyšuje bezpečnost baterie při manipulaci.

### ELEKTRICKÝ ZKRAT

V případě výskytu „nahých“ kovových článků, baterií s kovovým povrchem nebo s vyčnívajícími kovovými svorkami, je nutné provést opatření pro zamezení elektrického zkratu:

- ✓ individuálním balením článků či baterií (bublínková /strečová fólie) nebo
- ✓ izolováním kovových částí elektrikařskou páskou nebo
- ✓ použitím původních obchodních obalů

### MECHANICKÉ POŠKOZENÍ

#### Se sběrnými nádobami:

- ✓ manipulujte opatrně
- ✓ vyvarujte se prudkým nárazům sběrných nádob
- ✓ pro vyplnění prázdných mezer ve vnějším obalu použijte např. Vermikulit

#### Baterie:

- ✓ nikdy hromadně nepřesypávejte z jedné shromažďovací nádoby do druhé
- ✓ nikdy mechanicky nepoškozujte, pro případné znehodnocení použijte nesmývatelný sprej
- ✓ v případě lithiových baterií (Li-Pol) v měkkých hliníkových obalech použijte ochrannou zpevňující izolaci nebo původní obchodní obal. Zabalené baterie opatrně vkládejte do samostatné sběrné nádoby

### VADNÉ A POŠKOZENÉ BATERIE

V případě výskytu zjevně poškozených nebo vadných baterií, zabalte tyto články nebo baterie do bublinkové fólie / strečové fólie / PE sáčku a uložte do nádoby, (kovové nádoby musí být vybavené PE pytlkem). Řádně prosypejte vermikulitem a ihned informujte pracovníky organizace ECOBAT, kteří zajistí další postup.

**Při zacházení s bateriemi buďte velmi opatrní.**

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**  
pro shromažďovací místa odpadních baterií a akumulátorů



**POKYNY PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI**

- ✓ Pokud by nešťastnou náhodou došlo ke zkratování nebo zahoření baterií a akumulátorů uložených ve sběrné nádobě, projeví se to nejčastěji zápachem, kouřem nebo praskajícím zvukem. V takovém případě přemístěte co nejdříve sběrnou nádobu mimo budovu a následně zasypte obsah sběrné nádoby pískem nebo jiným sypkým materiálem.
- ✓ Pokud se objeví plameny, postupujte podle požární poplachové směrnice vaší organizace.
- ✓ **O mimořádné situaci co nejdříve informujte dispečink společnosti ECOBAT.**

**OBJEDNÁNÍ ODVOZU BATERIÍ**



Objednat odvoz

Při 90% naplnění sběrné nádoby objednejte její odvoz přes objednávkový formulář na **www.ecobat.cz**

Pokud nemáte k dispozici připojení k internetu, můžete objednat telefonicky na dispečinku společnosti ECOBAT v pracovní dny od 8 do 16 hod.

Kontaktní telefonní číslo: **+420 233 332 787**

**ODBORNÉ KONZULTACE**

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat

Po-Pa 8:00 -16:00 tel: +420 233 332 787 nebo [ecobat@ecobat.cz](mailto:ecobat@ecobat.cz), jako předmět emailu uveďte: "KONZULTACE"

**DALŠÍ INFORMACE**

Tento dokument je nedílnou součástí smluvních dokumentů a je závazný pro provozovatele místa zpětného odběru.