

Technické parametry

Provedení rozvaděče

Vnější rozměr - šířka:	100 cm
Vnější rozměr - výška:	210 cm
Vnější rozměr - hloubka:	45 cm
Umístění:	vnitřní prostor

Elektroinstalace

Vstupní prvek:	vypínač, 100A/3f
Požadované jištění:	120A, 3x400V/50Hz
Maximální současný odběr:	98A, 3x400V/50Hz

Požadovaná příprava implementace připojení na EPS – odstavení technologie z důvodu požáru.

Provedení stávajícího stavu a navrhované řešení je popsáno v Příloze č. 4 – Technická zpráva.

Zapojení aktuálního rozvaděče je popsáno v Příloze č. 5 - Dokumentace pro provedení stavby MaR.

Aktuální stav grafického rozhraní na dohledovém a monitorovacím PC je uvedený v Příloze č. 6 - Skutečné provedení dohledového a logovacího PC.