

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

pro místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů



OZNAČENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

Místo zpětného odběru musí provozovatel označit nápisem upozorňujícím na možnost odevzdávání baterií a akumulátorů jako místo zpětného odběru, a to viditelně a čitelně. Informační samolepky či jiný vhodný materiál pro označení místa zpětného odběru dodá společnost ECOBAT.

SBĚRNÉ NÁDOBY

Pro místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů používejte pouze sběrné nádoby dodávané společností ECOBAT. Sběrné nádoby umístěte tak, aby byly:

- ✓ na viditelném a dobře přístupném místě
- ✓ v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (např. od radiátoru)
- ✓ pod kontrolou obsluhujícího personálu či jiného dozoru
- ✓ zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením a odcizením
- ✓ případně snadno přemístitelné do venkovních prostor

CO PATŘÍ DO SBĚRNÉ NÁDOBY?

ANO – PATŘÍ DO SBĚRNÉ NÁDOBY

- ✓ použité baterie a akumulátory, běžně užívané v domácnostech, které se svými rozměry vejdou do otvoru sběrné nádoby,
- ✓ velikost: knoflíkové baterie, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie 4,5 V i 9 V hranaté baterie a dobíjecí baterie (akumulátory) do 1 kg, které nepotřebují k demontáži odborný servis.



NE – NEPATŘÍ DO SBĚRNÉ NÁDOBY

- x rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie nebo akumulátory,
- x nafouklé baterie (lithiových baterie a jiné),
- x autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem,
- x baterie nebo akumulátory z průmyslových aplikací (takové baterie nemají obvykle komerční označení, mohou z nich vyčnívat kovové svorky apod.),
- x plně nabité baterie,
- x větší množství knoflíkových baterií



PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- ✓ Minimálně jedenkrát týdně provádějte vizuální kontrolu bezprostředního okolí a obsahu sběrné nádoby.
- ✓ Pokud se vyskytnou ve sběrné nádobě články, baterie a akumulátory v originálních obchodních obalech, nikdy je z nich nevybalujte.
- ✓ V případě výskytu baterií popsaných a zobrazených v části „NE – NEPATŘÍ DO SBĚRNÉ NÁDOBY“ zabalte tyto články nebo baterie do bublinkové folie / strečové fólie/ PE sáčku, uložte zpět do sběrné nádoby a informujte dispečink společnosti ECOBAT. **Při zacházení s bateriemi buďte velmi opatrní.**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
pro místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů



POKYNY PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

- ✓ Pokud by nešťastnou náhodou došlo ke zkratování nebo zahoření baterií a akumulátorů uložených ve sběrné nádobě, projeví se to nejčastěji zápachem, kouřem nebo praskajícím zvukem. V takovém případě přemístěte co nejrychleji sběrnou nádobu mimo budovu a následně zasypte obsah sběrné nádoby pískem nebo jiným sypkým materiálem.
- ✓ Pokud se objeví plameny, postupujte podle požární poplachové směrnice vaší organizace.
- ✓ **O mimořádné situaci co nejdříve informujte dispečink společnosti ECOBAT.**

OBJEDNÁNÍ ODVOZU BATERIÍ



[Objednat odvoz](#)

Při 90% naplnění sběrné nádoby objednejte její odvoz přes objednávkový formulář na **www.ecobat.cz**

Pokud nemáte k dispozici připojení k internetu, můžete objednat telefonicky na dispečinku společnosti ECOBAT v pracovní dny od 8 do 16 hod.

Kontaktní telefonní číslo: **+420 233 332 787**

DALŠÍ INFORMACE

Tento dokument je nedílnou součástí smluvních dokumentů a je závazný pro provozovatele místa zpětného odběru.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
pro shromažďovací místa odpadních baterií a akumulátorů



OZNAČENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

Místo zpětného odběru musí provozovatel označit nápisem upozorňujícím na možnost odevzdávání baterií a akumulátorů jako místo zpětného odběru, a to viditelně a čitelně. Informační samolepky či jiný vhodný materiál pro označení místa zpětného odběru dodá společnost ECOBAT.

SKLADOVÁNÍ

- ✓ Baterie skladujte v dobře větraném, suchém a chladném prostředí, chraňte před působením povětrnostních vlivů a zvýšených teplot – nejlépe v samostatném venkovním přístřešku.
- ✓ Baterie se doporučuje skladovat mimo **hlavní** výrobní nebo skladové prostory. Není-li to možné, umístěte sběrné nádoby tak, aby v případě potřeby byly snadno přemístitelné do venkovního prostoru.
- ✓ Sběrné nádoby, je-li to možné, umístěte tam, kde budou pod dohledem.
- ✓ Ukládejte nádoby mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
- ✓ Minimálně jedenkrát týdně provádějte vizuální kontrolu bezprostředního okolí a obsahu sběrné nádoby.

SKLADOVACÍ A PŘEPRAVNÍ NÁDOBY

Pro skladování a přepravu baterií používejte vždy shromažďovací nádoby dodané nebo doporučené společností ECOBAT.

BATERIE V ORIGINÁLNÍCH OBALECH

Vyřazené baterie, které jsou zabalené v originálních obalech nevybalujte, originální obal zvyšuje bezpečnost baterie při manipulaci.

ELEKTRICKÝ ZKRAT

V případě výskytu „nahých“ kovových článků, baterií s kovovým povrchem nebo s vyčnívajícimi kovovými svorkami, je nutné provést opatření pro zamezení elektrického zkratu:

- ✓ individuálním balením článků či baterií (bublíková /strečová fólie) nebo
- ✓ izolováním kovových částí elektrikařskou páskou nebo
- ✓ použitím původních obchodních obalů

MECHANICKÉ POŠKOZENÍ

Se sběrnými nádobami:

- ✓ manipulujte opatrně
- ✓ vyvarujte se prudkým nárazům sběrných nádob
- ✓ pro vyplnění prázdných mezer ve vnějším obalu použijte např. Vermikulit

Baterie:

- ✓ nikdy hromadně nepřesypávejte z jedné shromažďovací nádoby do druhé
- ✓ nikdy mechanicky nepoškozujte, pro případné znehodnocení použijte nesmývatelný sprej
- ✓ v případě lithiových baterií (Li-Pol) v měkkých hliníkových obalech použijte ochrannou zpevňující izolaci nebo původní obchodní obal. Zabalené baterie opatrně vkládejte do samostatné sběrné nádoby

VADNÉ A POŠKOZENÉ BATERIE

V případě výskytu zjevně poškozených nebo vadných baterií, zabalte tyto články nebo baterie do bublinkové fólie / strečové fólie/ PE sáčku a uložte do nádoby, (kovové nádoby musí být vybavené PE pytlíkem). Řádně prosypejte vermikulitem a ihned informujte pracovníky organizace ECOBAT, kteří zajistí další postup.

Při zacházení s bateriemi buďte velmi opatrní.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
pro shromažďovací místa odpadních baterií a akumulátorů



POKYNY PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

- ✓ Pokud by nešťastnou náhodou došlo ke zkratování nebo zahoření baterií a akumulátorů uložených ve sběrné nádobě, projeví se to nejčastěji zápachem, kouřem nebo praskajícím zvukem. V takovém případě přemístěte co nejrychleji sběrnou nádobu mimo budovu a následně zasypte obsah sběrné nádoby pískem nebo jiným sypkým materiálem.
- ✓ Pokud se objeví plameny, postupujte podle požární poplachové směrnice vaší organizace.
- ✓ **O mimořádné situaci co nejdříve informujte dispečink společnosti ECOBAT.**

OBJEDNÁNÍ ODVOZU BATERIÍ



[Objednat odvoz](#)

Při 90% naplnění sběrné nádoby objednejte její odvoz přes objednávkový formulář na **www.ecobat.cz**

Pokud nemáte k dispozici připojení k internetu, můžete objednat telefonicky na dispečinku společnosti ECOBAT v pracovní dny od 8 do 16 hod.

Kontaktní telefonní číslo: +420 **233 332 787**

ODBORNÉ KONZULTACE

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat

Po-Pa 8:00 -16:00 tel: +420 233 332 787 nebo ecobat@ecobat.cz, jako předmět emailu uveďte: "KONZULTACE"

DALŠÍ INFORMACE

Tento dokument je nedílnou součástí smluvních dokumentů a je závazný pro provozovatele místa zpětného odběru.