

D_1_1_320_7 Elektrická přípojka - zařízení staveniště

ČP	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	J. hmotnost	Hmotnost	J. suť	Suť celkem	Cenová soustava
D_1_1_320_7 Elektrická přípojka - zařízení staveniště						1 227 951		-		-	
1.		Instalace a práce: Zprostředkování rozváděče RSTA-H 400V	ks	1,0							
2.		Zprostředkování rozváděče RSTA-H 400V <ul style="list-style-type: none"> • bude typově zkoušené dle TTA - Norma ČSN EN 60439-4 ed. 2. • Všechna připojení kabelů musí být rozebíratelné nebo jako zásuvkové spoje. • Minimální krytí IP44. • Výzbroj rozváděče bude na přívodu uvnitř rozváděče selektivně odjištěna, jedním jisticím prvkem, ve vztahu k jistění vývodu v napájecí trafostanici. • Rozváděč musí být vybaven nosnou konstrukcí se stříškou proti dešti s přesahem 150 mm na každou stranu. Doporučený počet zásuvek: <ul style="list-style-type: none"> • Zásuvka 3f 63A 5p 400V 4x • Zásuvka 3f 32A 5p 400V 2x • Zásuvka 3f 16A 5p 400V 2x • Zásuvka 1f 16A 5p 400V 4x • Vůvod pro dočasné napájení RN SO305	ks	1,0							
3.		Instalace a práce: Zprostředkování rozváděče podružného jistění TS8	ks	1,0							
4.		Zprostředkování rozváděče podružného jistění TS8 <ul style="list-style-type: none"> • bude typově zkoušené dle TTA - Norma ČSN EN 60439-4 ed. 2. • Minimální krytí IP23 při zavřených dveřích. • Jisticí prvek kabelového vývodu do RSTA-H 400V (In = 315A) • Rozváděč musí být vybaven nosnou konstrukcí . • Rozváděč bude vybaven pro měření spotřebované energie: 3x měřicí transformátor proudu přesnost 0,5S + zkratovací svorkovnice odjištění napěťových vstupů elektroměru nepřímý elektroměr s certifikací MID. 	ks	1,0							
5.		Instalace a práce: Kabelové rozvody v TS8 1-CYKY 4x240	m	15,0							
6.		Kabelové rozvody v TS8 1-CYKY 4x240	m	15,0							
		Instalace a práce: Dočasná alternativní spoušť jisticího prvku pro vývod v Dočasná alternativní spoušť jisticího prvku pro vývod v TS23	m	1,0							
		Dočasná alternativní spoušť jisticího prvku pro vývod v TS23	m	1,0							
7.		Pokládka přípojného kabelu 1-CYKY 4x240	m	380,0							
8.		Zprostředkování přípojného kabelu 1-CYKY 4x240	m	380,0							
9.		Zprostředkování přídavná mechanická ochrana kabelů	m	368,0							
10.		Instalace a práce: Zemniče a uzemnění pro RSTA-H	ks	102,0							
11.		Zemniče a uzemnění pro RSTA-H	ks	102,0							
12.		Instalace a práce: Průraz jádrovým vrtáním DN 100 hloubka 500 mm	ks	1,0							
13.		Průraz jádrovým vrtáním DN 100 hloubka 500 mm	ks	1,0							
14.		Instalace a práce: Konstrukce přemostění komunikace (Výška 4m Délka 6,5 m)	ks	1,0							
15.		Konstrukce přemostění komunikace (Výška 4m Délka 6,5 m)	ks	1,0							
16.		Instalace a práce: Chránička PVC DN200 do společného výkopu s venk. Osvětlením	m	15,0							
17.		Chránička PVC DN200 do společného výkopu s venk. Osvětlením	m	15,0							
18.		Instalace a práce: Pod vrt pod plotem	m	1,0							
19.		Pod vrt pod plotem	m	1,0							
20.		Instalace a práce: Označení trasy přípojného kabelu	m	710,0							
21.		Označení trasy přípojného kabelu	m	710,0							
22.		Instalace a práce: Mechanická zábrana mobilní - ocel výška min. 1000 mm	m	50,0							
23.		Mechanická zábrana mobilní - ocel výška min. 1000 mm	m	50,0							
24.		Instalace a práce: Dopravní značení	ks	1,0							
25.		Dopravní značení	ks	1,0							
26.		Překrytí trasy zeminou délka 50m vrstva 0,2m ve všech směrech	m3	5,0							
27.		Odstranění stavební elektrická přípojky po dokončení stavby	ks	1,0							
28.		Revize elektro	ks	1,0							